AVR Stamford MX321

Especificaciones:

- Voltaje de entrada 190 ~ 264 VAC 2,3 fase, puente seleccionable
- Frecuencia 50/60 Hz, seleccionable
- voltaje de salida 170-220 v ac max, 3 fases
- Resistencia Min. 15 ohmios
- Regulación de voltaje <± 1,5% (con 4% de control del motor)
- Tensión acumulada Tensión residual en el terminal AVR> 5 VAC
- Deriva Térmica 0,05% por ° C de cambio en AVR ambiente
  Ajuste de Voltios Externos ± 7% con 1K ohmios 1 watt trimmer
- Disipación de energía de la unidad Máx. 10 vatios
- Bajo protección de frecuencia Set point 95% Hz
- (UFRO) Pendiente 170% hasta 30 Hz
- Tiempo de rampa de arranque suave 2 seg.

COMERCIALIZADORA SOLMETALFA
+562 28113963 / +562 28112647
www.solmetalfa.cl